



# EJ-7R

## Bezprzewodowy odbiornik kieszonkowy

### Właściwości

- Bezprzewodowy odbiornik kieszonkowy
- Wysoka jakość dźwięku
- Wyświetlacz LCD
- 3,5 mm jack
- Regulacja głośności i przycisk wyciszania

EJ-7R to profesjonalny i niezawodny odbiornik kieszonkowy w solidnej aluminiowej obudowie. Współpracuje z bezprzewodowym nadajnikiem kieszonkowym EJ-7XT Plus, nadajnikiem stacjonarnym EJ-770 Ti mikrofonem EJ-701TM Plus.

Może być używany z słuchawkami, słuchawką douszną lub pętlą na szyję.

### Dane techniczne

#### Dane techniczne - cały system

Odbiorniki i nadajniki PLL o częstotliwościach 863-865MHz 16 kanałów do 100m

Zasięg

Obudowa

Wskaźnik LCD

Ustawienie kanału

Wymagania dotyczące zasilania

Rozmiar

Waga

aluminium

kanał, częstotliwość, bateria

ustawianie częstotliwości, góra/dół

2 x 1,2V NiMH (2100mAh) lub

2 x 1,5V baterie alkaliczne

88x64x26mm

170g z bateriami



Odbiornik kieszonkowy EJ-7R

Nadajnik kieszonkowy EJ-7XT Plus z mikrofonem z klipssem



Słuchawki EM-201



Słuchawka EM-101



Pętla na szyję Univox NL-90

#### Dane techniczne - odbiornik EJ-7R (nr katalogowy 501007)

Szerokość pasma

Zakres dynamiki T.D.H.

Equalizer

Odrzucanie zakłóceń RF

Wyjście AUX

Wyrównanie

Złącze słuchawkowe

Żywotność baterii

max 12MHz >110dB <1% <50µS

58dB @ 250kHz -5dBv/-10dBv/-

15dBv/@1 kHz MOD 20KHz

Wysoki/Średni/Niski

Maks. 750 mV w górę

3,5 mm, stereo/mono

12h Ni-MH/ 15h Alkaliczne

For complete manual and certificate, please refer to [univox.eu](http://univox.eu).

