



EJ-7R

Bezprzewodowy odbiornik kieszonkowy

Właściwości

- Bezprzewodowy odbiornik kieszonkowy
- Wysoka jakość dźwięku
- Wyświetlacz LCD
- 3,5 mm jack
- Regulacja głośności i przycisk wyciszania

EJ-7R to profesjonalny i niezawodny odbiornik kieszonkowy w solidnej aluminiowej obudowie. Współpracuje z bezprzewodowym nadajnikiem kieszonkowym EJ-7XT Plus, nadajnikiem stacjonarnym EJ-770 Ti mikrofonem EJ-701TM Plus.

Może być używany z słuchawkami, słuchawką douszną lub pętlą na szyję.

Dane techniczne

Dane techniczne - cały system

Odbiorniki i nadajniki PLL o częstotliwościach 863-865MHz
16 kanałów

Zasięg	do 100m
Obudowa	aluminium
Wskaźnik LCD	kanal, częstotliwość, bateria
Ustawienie kanału	ustawianie częstotliwości, góra/dół
Wymagania dotyczące zasilania	2 x 1,2V NiMH (2100mAh) lub 2 x 1,5V baterie alkaliczne
Rozmiar	88x64x26mm
Waga	170g z bateriami



Odbiornik kieszonkowy EJ-7R

Nadajnik kieszonkowy EJ-7XT Plus z mikrofonem z klipsem

Dane techniczne - odbiornik EJ-7R (nr katalogowy 501007)

Szerokość pasma	max 12MHz
Zakres dynamiki	>110dB
T.D.H.	<1%
Equalizer	<50µS
Odrzucanie zakłóceń RF	58dB @ 250kHz
Wyjście AUX	-5dBv/-10dBv/-15dBv/@1 kHz MOD 20KHz Wysoki/Średni/Niski
Wyrównanie	Maks. 750 mV w górę
Złącze słuchawkowe	3,5 mm, stereo/mono
Żywotność baterii	12h Ni-MH/ 15h Alkaliczne



Słuchawki EM-201



Słuchawka EM-101



Pętla na szyję Univox NL-90

For complete manual and certificate, please refer to univox.eu.

univox
BY EDIN